

曳舟文化センター 照明設備内容

2022年4月現在

UH	12灯 4色 (71,72,63,22)
LH	8灯×6台 4色 (72,59,22,40)

ボーダーライト	
PB	4色 8回路 (W.W.72.78) 切り替えなし
1B	4色 8回路 (") 切り替えなし
2B	4色 8回路 (") 切り替えあり

	器材	調光回路 (30A)	直回路 (30A)	DMX出力
PSUS	FQH 1KW×12台 CSQ 1KW×5台	16回路(ミニC)	2回路(ミニC各1口)	2系統
1SUS	FQH 1KW×15台 CSQ 1KW×13台	28回路(")	2回路(ミニC各3口)	2系統
2SUS	FQH 1KW×12台 CSQ 1KW×13台	20回路(")	2回路(")	2系統
3SUS	FQH 1KW×18台 1N×6台 SF36° ×6台	20回路(")	2回路(")	2系統
TL (下・上)	HQE 1KW×各6台	各3回路(")	各1回路	各1系統
FR (下・上) (3台6色)	CSQ 1KW×各18台 ランプピン ×1台(上手)	各9回路(")	各2回路	各2系統
CL (6台5色)	CSQ 1KW×32台 ランプピン ×1台	16回路(")	2回路	2系統

ステージ	器材	回路 (C型30A)	直回路 (ミニC型20A)	DMX出力
S・S (下・上)	CSQ 1KW×各9台			
S・S (下)	SF50° ×2台 ディスクマシンset×3			
FC (下・上)		各16回路	各2回路(前・奥)	各2系統(前・奥)
前FC		4回路		
奥FC		4回路		
WC前(下・上)		各4回路		
GC (下・上)		各6回路		

PIN	クセノンピン 2KW×3台
特電	特電盤主幹 3相4線 182/105V 200A (上手奥)
	特電盤 3相4線 100A カムロック出力・C30A×6付き (下手前)
調光卓	丸茂製 ミューファイル・プレシュート
	PF 100本 3段 (1段200本可)
	記憶 2000シーン コモス・ジャスキー可(フロッピーのみ) PATCH OUT不可
	スタックフェーダー 20本 キューフェーダー 20本
DMX入力	持込み卓用 DMX 4系統 (客席後方)
カラー チェンジャー卓	丸茂 スクレパス
	記憶 200シーン